

Параметры	Ед.изм.	Значение
Сенсор	дюйм	1/2,8 Sony Exmor IMX322
Фокусное расстояние	мм	5,1 - 51 (соответствует 4,9° - 54° по горизонтали)
Разрешение	МП	2 (1080p)
Минимальное освещение	Люкс	0,01 / 0 Lux с ИК
Дальность ИК подсветки (4 СИД)	м	до 80
Скорость горизонт.	гр./сек.	0,5° - 12
Скорость вертикаль.	гр./сек.	0,5° - 10
Электронный затвор	сек	1/25 ~ 1/100000
Сигнал/шум	Дб	> 52
Дополнительные функции	—	IR-CUT, DNR, BLC, DWDR
Поддерживаемые протоколы	—	ONVIF 2.3 / TCP / IP / UDP / DHCP / NTP / RTSP / PPPOE / DDNS / SMTP / FTP
Напряжение питания	В	12 Вольт ± 10% или PoE (802.3af)
Ток потребления (с включенными СИД)	А	Не более 1,05
Материал корпуса	—	Металл + пластик
Рабочая температура*	°С	-45°... +60° при отн.влаж.95%
Степень защищенности	—	IP66

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
(сайт / прайс)**

ST-901 IP, серия PRO - уличная, PTZ камера, с адаптивной ИК подсветкой, 1/2,8" Sony Exmor IMX 322, макс.зум - 10X 2 MP (1080P), 5,1-51 (соответствует 4,9° - 54° по горизонтали), 0,01/0 Люкс с ИК, ИК (4 СИД) - до 80 м., сенсор ночи, 12В ± 10%, 1,05 Ампер, PoE (802.3af) раб.т -45°... +60°С, DWDR, IR-Cut Filter, 3D-DNR, BLC, Onvif 2.3, RTSP, FTP, P2P-Secureye, Smart IR, 25 к/сек Real Time.



# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

**КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦВЕТНАЯ**

модель: **ST-901 IP**  
серия **PRO**



Параметры по умолчанию:  
IP адрес: 192.168.0.100  
Имя пользователя: admin  
Пароль: 12345

\* Подробное описание функций можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

EAC



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не закамouflирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видекамера не имеет записывающего устройства.



1 - Стабилизированное питание +12В  
2 - LAN

Рис.1 Схема подключения



1- Вход LAN+PoE (RJ-45)  
2- Выход 12 Вольт (питание видеокamеры)  
3- Выход LAN (RJ-45)

Рис.2 PoE переходник




Рис.3 Разъем питания

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокamере соблюдайте полярность.

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

ST-901 IP, серия PRO – камера телевизионная цветная, PTZ, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи. Имеет одну матрицу.

**2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек и управления используется WEB интерфейс или интерфейс видеорегистратора.

Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт или PoE (802.3af). При подключении к PoE коммутатору использовать переходник, входящий в комплект поставки.

**3. УСТАНОВКА**

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъёму питания видеокamеры или использовать источник PoE.

**4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ**

- камера с кабелем подключения и двумя разъемами на концах ..... - 1 шт.
- PoE переходник для подключения видеокamеры ..... - 1 шт.
- крепеж (дюбель + шуруп) ..... - 4 шт.
- колпачок защитный ПВХ, для изоляции LAN (RJ45) камеры от влажности ..... - 1 шт.
- винт крепежный ..... - 3 шт.
- кронштейн для крепления камеры ..... - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" ..... - 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации ..... - 1 шт.
- паспорт ..... - 1 шт.
- упаковочная коробка ..... - 1 шт.

**5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

**6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

**7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ**

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

**8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обратиться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

**9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Камера ST-901 IP, серия PRO сер.№ \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд. Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 [www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ»

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: январь 2017 г.

Продавец (наименование и адрес): \_\_\_\_\_

М.П.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ Подпись продавца